

POWERinvert 300W



Síťové napájení na cestách

Napájení 230 V ve vozidle, ideální pro život na cestách



Tichý provoz

Obsahuje tichý ventilátor pro minimální hluk při používání



Snadné použití

Stačí připojit do 12V zásuvky ve vozidle



Nabíjí mobilní zařízení

Obsahuje port USB pro nabíjení mobilních zařízení



Kompaktní 300W měnič pro použití na cestách

OSRAM POWERinvert s modifikovanou sinusovkou 12V DC 300 W je kompaktní řešení pro přeměnu 12V stejnosměrného proudu na 230V střídavý proud, které dodává síťové napájení přímo z vašeho automobilu. Tento invertor je ideální na služební cesty, výlety a dovolené a podporuje zařízení s výkonem až 300 W, například notebooky. Je vybaven výkonnou zásuvkou USB 2,1 A, která je ideální pro nabíjení chytrých telefonů a tabletů. Snadno se používá, stačí jej zapojit do 12V zásuvky stejnosměrného proudu ve vozidle. Jeho kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlné skladování a přenášení.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | Parametry | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | USB zásuvky 2.1A | Rozsah vstupního napětí | Continuous Power Rating (up to 12 hours) | Output voltage |
| Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W | Yes | 10-15.5 V | 300 W | 230v ac +/- 10% |

| Popis výrobku | Peak Power Rating (up to 200ms) | Physical Attributes & Dimensions | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| | | Délka | Šířka | Výška |
| Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W | 600 W | 180.0 mm | 121.0 mm | 54 mm |

| Popis výrobku | Rozměry & váha | Životnost | Programmable features | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---|----------------------------|-----------|-----------------------|---|
| | Input Cable Gauge / Length | Záruka | Thermal Protection | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W | 980.0 mm | 2 years | Ano | V procesu |

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor



User instruction
POWERinvert 150 W 300 W 500 W

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.