

ORIGINAL MINIXEN

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Doplňková světla	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Doplňková světla	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	Životnost
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost B3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	13,5 V	85 lm	±20 %	10.0 mm	400 hr
ORIGINAL MINIXEN 3886X	13,5 V	80 lm	±20 %	9 mm	400 hr

Popis výrobku	Životnost Tc	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	AUX	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	AUX	-	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

