

ORIGINÁL - PLASTOVÁ PATICE MF -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

Objevte naše ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky. Tyto žárovky OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby charakterizuje široký sortiment výrobků a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2352MFX6
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	2,13 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	2.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	11,8 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	5 mm
Váha výrobku	0.74 g
Délka	17.5 mm

Barvy & materiály

Barva patice	bledě zelená
--------------	--------------

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	6000 h

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	BX8.4d
--------	--------

Vlastnosti

Tloušťka PCB	1,25 mm
Technologie	AUX

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
Povolení – schválení	-

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2352MFX6
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321097149 4008321011039 4062172046947
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172046947	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Unpacked 1	- x - x -		
4062172046954	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Folding carton box 10	- x - x -		
4062172046961	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	122.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM