

Světelné zdroje s kovovými patičkami -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2357A
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	28 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	29/7 W
Testovací napětí	12,8 / 14,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	377 lm
Tolerance světelného toku	±30 / ±30 %

Rozměry & váha



Průměr	27.0 mm
Váha výrobku	9.00 g
Délka	53.0 mm

Další údaje o produktu

Patice	BAY15d
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Technický list výrobku

Povolání – schválení	-
----------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2357A
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4006584358472 4008321101518 4006584590810 4059089500853 4059089500778 4062172354691 4059089079823
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321101518	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Unpacked 1	- x - x -		
4008321101921	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Folding carton box 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	130.00 g
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	698.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM